

De electronique avec un arduino

- [De electroniqueDe sur arduino et tinkercad](#)
- [De electronique Arduino PDF](#)
- [Le programme](#)

[un_de_electronique.ino](#)

```
//La constante ECART permet de régler la sensibilité du dispositif : il
faut une différence de valeur de luminosité supérieure

//à ECART pour déclencher le dé. La constante TEMPO définit le temps
d'allumage du dé.

const int ECART=100;
const int TEMPO=2000;

//La fonction setup est exécutée une fois au démarrage du module.

void setup(){

//L'instruction randomSeed permet d'initialiser le générateur aléatoire
avec une valeur au hasard. La valeur au hasard est obtenue en

//lisant la valeur sur la broche analogique 1 : cette broche n'étant
pas connectée, elle capte « un peu tout ce qui passe dans l'air » et

//la valeur renournée fluctue aléatoirement. Si on ne fait pas cela
l'instruction random utilisée ci-après retourne toujours la même

//séquence de nombres à chaque redémarrage du module Arduino.

randomSeed(analogRead(1));

//Les broches sur lesquelles sont branchées les LED sont mises en mode
OUTPUT.

for(int i=2;i<=8;i++){
  pinMode(i,OUTPUT);
}

//La fonction loop est exécutée en boucle.

void loop(){

//On capte 2 valeurs de luminosité à 100 ms d'intervalle.
```

```
int luminositel=analogRead(0);
delay(100);
int luminosite2=analogRead(0);

//Ce test permet de déclencher le dé si la différence de luminosité
entre les deux valeurs captées est supérieure à ECART. Cela se produit

//lorsque luminosite2 est supérieur à luminositel de plus de ECART,
donc lorsque le capteur passe de l'ombre à la lumière de façon

//significative.

if(luminosite2-luminositel>ECART){

//On affiche sur les LED un nombre au hasard entre 1 et 6.

//Note : l'instruction random(a,b) renvoie un nombre entier aléatoire
compris entre a inclus et b exclu, c'est pourquoi on écrit

//random(1,7) pour avoir un nombre au hasard entre 1 et 6.

afficheDe(random(1,7));

//Les LED restent allumées durant TEMPO ms puis le dé s'éteint

delay(TEMPO);
eteintDe();
}

//Le rôle de cette fonction est d'allumer les LED correspondant au
nombre passé en paramètre.

//La mise en HIGH des bornes est effectuée selon le schéma de montage
des LED sur les bornes 2 à 8 du module Arduino.

void afficheDe(int nombre){

if(nombre==1){
  digitalWrite(5,HIGH);
}

if(nombre==2){
  digitalWrite(2,HIGH);
  digitalWrite(8,HIGH);
}
```

```
if(nombre==3){  
    digitalWrite(2,HIGH);  
    digitalWrite(5,HIGH);  
    digitalWrite(8,HIGH);  
}  
  
if(nombre==4){  
    digitalWrite(2,HIGH);  
    digitalWrite(4,HIGH);  
    digitalWrite(6,HIGH);  
    digitalWrite(8,HIGH);  
}  
if(nombre==5){  
    digitalWrite(2,HIGH);  
    digitalWrite(4,HIGH);  
    digitalWrite(6,HIGH);  
    digitalWrite(8,HIGH);  
    digitalWrite(5,HIGH);  
}  
  
if(nombre==6){  
    digitalWrite(2,HIGH);  
    digitalWrite(3,HIGH);  
    digitalWrite(4,HIGH);  
    digitalWrite(6,HIGH);  
    digitalWrite(7,HIGH);  
    digitalWrite(8,HIGH);  
}  
}  
  
//Dans cette fonction toutes les LED utilisées pour le dé sont  
éteintes.  
  
void eteintDe(){  
    for(int i=2;i<=8;i++){  
        digitalWrite(i,LOW);  
    }  
}
```

From:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:arduino:de-electronique&rev=1726501236>

Last update: 2024/09/16 17:40

